





För armatur med sensor T/S

1	2	
●	●	100%
○	●	75%
●	○	50%
○	○	10%

Känslighet

Ställer detekteringsområdet runt sensorn. 100% max detekteringsområde är 12m i diameter. Max monteringshöjd 6m.

3	4	
●	●	5s
○	●	90s
●	○	5min
○	○	10min


Fördröjning

Tiden när armaturen kommer att vara tänd efter sista detektering. 5s bör endast användas för test.

5	6	
●	●	Disable
○	●	50lux
●	○	10lux
○	○	2lux

Ljussensor

Sensorn tänder inte armaturen om tillräckligt dagsljus detekteras. Kupan reducerar mängden ljus in mot sensorn vilket innebär att det krävs mer ljus än angivet. Sätt switcharna på "Disable" (rekommenderas) kommer armaturen att alltid tända vid detektering.



För armatur med PIR-sensor


	Omgivningsljus
↑	Lyser på natten
↓	Disable

	Detekteringsområde
↑	Takhöjd < 5 m
↓	Takhöjd < 3 m


					Födröjning
↑	↓	↓	↓	↓	5 s
↓	↑	↓	↓	↓	30 s
↓	↓	↑	↓	↓	1 min
↓	↓	↓	↑	↓	3 min
↓	↓	↓	↓	↑	5 min
↓	↓	↓	↓	↑	8 min



Detekteringsområde

Max känslighet




Min känslighet







I




II



III



Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass:



CE    IP44