




# HELIOS Ø360

Anvisning 1490 v3



## För armatur med sensor T/S

1	2	
●	●	100%
○	●	75%
●	○	50%
○	○	10%

### Känslighet

Ställer detekteringsområdet runt sensorn. 100% max detekteringsområde är 12m i diameter. Max monteringshöjd 6m.

3	4	
●	●	5s
○	●	90s
●	○	5min
○	○	10min



### Fördröjning

Tiden när armaturen kommer att vara tänd efter sista detektering. 5s bör endast användas för test.

5	6	
●	●	Disable
○	●	50lux
●	○	10lux
○	○	2lux

### Ljussensor

Sensorn tänds inte armaturen om tillräckligt dagsljus detekteras. Kupan reducerar mängden ljus in mot sensorn vilket innebär att det krävs mer ljus än angivet. Sätt switcharna på "Disable" (rekommenderas) kommer armaturen att alltid tända vid detektering.



## För armatur med PIR-sensor





Omgivningsljus	
↑	Lyser på natten
↓	Disable



Detekteringsområde	
↑	Takhöjd < 5 m
↓	Takhöjd < 3 m

Fördröjning	
↑ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓	5 s
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓	30 s
↓ ↓ ↓ ↑ ↓ ↓ ↓ ↓	1 min
↓ ↓ ↓ ↓ ↑ ↓ ↓ ↓	3 min
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↑ ↓ ↓	5 min
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↑ ↓	8 min



## För armatur med multisensor T/S, grundljus & nattljus

### Känslighet

Ställer detekteringsområdet runt sensorn. 100% max detekteringsområde är 12m i diameter. Max monteringshöjd 6m.


1	2	
●	●	100%
●	○	75%
○	●	50%
○	○	10%

3	4	5	
●	●	●	5s
○	●	●	30s
○	○	●	60s
○	○	○	5min
○	○	○	10min
○	○	○	20min
○	○	○	30min

6	7	
●	●	Disable
○	●	50lux
○	○	10lux
○	○	2lux

8	9	10	
○	○	○	0s
○	○	○	10s
○	○	○	1min
○	○	○	10min
○	○	○	30min
○	○	○	60min
○	○	○	∞

11	12	
●	●	10%
○	●	20%
○	○	30%
○	○	50%



### Fördröjning

Tiden när armaturen kommer att vara tänd efter sista detektering. 5s bör endast användas för test.

### Ljussensor


Sensorn tänds inte armaturen om tillräckligt dagsljus detekteras. Kupan reducerar mängden ljus in mot sensorn vilket innebär att det krävs mer ljus än angivet. Sätt switcharna på "Disable" (rekommenderas) kommer armaturen att alltid tända vid detektering.



### Grundljus

Tiden efter sista detektering som sensorn håller armaturen lysande nerdimrad innan den helt och hållet stänger av.


### Grundljusnivå

Dimringsnivå under Grundljus







I




II



III



Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass:



CE    IP44