




CYLLI Uppljuskit 750/1000






EN60598/CEM2001/108/CE


230V 50Hz
IK08 IP20
-20°C/+50°C



Switch för inställning av färgtemperatur är placerad inuti armaturen.
Inställningar skall göras i spänningslöst tillstånd.
Inställningar är 3000K / 4000K / 5000K. Fabriksinställning är 3000K.



1




2


Dali

OBS! Ändra mA
inställning på Dali drivern
enligt etikett i armaturen


D750	1400mA	☐	☐	☐
D1000	1450mA	☐	☐	☐



3



4



5

	mA	Effekt	Ljusflöde MP	Fabriksinställning		mA	Effekt	Ljusflöde MP	Fabriksinställning
D750 D/I	1050	53	7000		D1000 D/I	1050	59	8300	
	1200	61	8000			1250	71	9900	
	1400	71	9400	Fabriksinställning		1450	82	11500	Fabriksinställning
	1700	86	11400			1600	91	12700	

Om armaturer är osynkroniserade vid användning av Switch&DIM.
Tryck ner och håll in Switch&DIM reglaget i 10 sekunder för att
nollställa samtliga armaturer till påslaget läge och 50% dimming.
Kontrollera alltid DIP-Switch inställningen innan användning.



Produkter märkta med denna symbol
ska vid slutet av sin livslängd alltid
levereras till en återvinningsstation och
får inte slängas i hushållsoporna.

www.cardi.se

Sonepar Sverige, 191 83 Sollentuna

